

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto Auxiliar Para Interruptor automatico ComPact NS NSX, 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

29450

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto o Componente            | Contacto auxiliar                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre Corto del Dispositivo             | OF<br>SD<br>SDE<br>SDV                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación del Dispositivo               | Breaker status monitoring ((*))                                                                                                                                                                                                              |
| compatibilidad de gama                   | Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200<br>Compact ComPacT INS<br>Compact Compact NB<br>Compact Compact NSX<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard<br>Compact ComPacT NSX DC nueva generación |
| composición de contactos de señalización | 1 NA/NC                                                                                                                                                                                                                                      |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo de fallo                        | Fallo eléctrico general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| señalizaciones en local              | Indicación encendido/apagado for abierto / cerrado<br>Indicador de disparo for indicador de disparo del relé<br>Disparo de avería for electrical fault ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tipo de contactos auxiliares         | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tipo de montaje                      | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] corriente térmica convencional | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidad de ruptura (A)             | AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1.5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0.2 A at 48 V DC<br>DC-14: 0.05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0.03 A at 250 V DC |
| carga mínima                         | 100 mA en 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| terminal de conexión auxiliar         | Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)                         |
| categoria de accesorio/<br>componente | Spare part para Compact NS630b...1600<br>Spare part para Compact NS1600b...3200 |

## Unidades de embalaje

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1           | PCE       |
| Número de unidades en empaque         | 1         |
| Paquete 1 Altura                      | 1.400 cm  |
| Paquete 1 Ancho                       | 7.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                    | 7.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)                | 16.900 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2           | BB1       |
| Número de unidades en el<br>paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                      | 4.500 cm  |
| Paquete 2 Ancho                       | 16.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                    | 16.000 cm |
| Paquete 2 Peso                        | 177.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3           | S03       |
| Número de unidades en el<br>paquete 3 | 300       |
| Paquete 3 Altura                      | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                       | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                    | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso                        | 5.785 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                      |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 16                                            |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                       |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple                                                   |
| Regulación REACh                        | <a href="#">Declaración de REACh</a>                     |
| Estado libre de halógenos               | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales |
| Sin PVC                                 | Sí                                                       |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                    |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |